

AC-9002

G2B 23508184

광대역 안테나 결합기



원거리 설치 환경에서 수신 안테나의 효율을 극대화하여 안전한 무선 마이크 시스템을 원거리에 연결 사용할 수 있는 안테나 결합기 UHF Antenna Combiner

AC-9002 Specifications

| | |
|-----------------|--|
| 수신 주파수 | 460 MHz ~ 1000 MHz |
| 이득 | 0 dB ± 2dB |
| 전원 | DC 8 ~ 12 V |
| 임피던스 | 50 ohms |
| 수신기, 안테나 연결 커넥터 | BNC type |
| 크기 | 104 x 53 x 38,5 mm (가로x세로x높이) |
| 무게 | 110 g |
| 액세서리 | 브래킷 (Bracket) |
| 호환기종 | GX-7 Series, GX-3 Series, GD-460D, GA-9500, GA-9300, AB-9001 |

GX-4000R

G2B 22658269

2채널 랙타입 다이버시티 별개의 수신기



기본으로 2개의 다양한 마이크를 제공하는 활용도가 뛰어난 Dual Diversity Receiver

GX-4000R Specifications

| | |
|-------------|--|
| 주파수 대역 | 217MHz ~ 225MHz (VHF) |
| 주파수 응답 대역 | 50Hz~16KHz |
| 발진방식 | Crystal |
| 채널수 | 2채널 |
| 신호대잡음비(S/N) | 100dB 이상 |
| 수신감도 | -100dBm |
| 출력 레벨 | Balanced -15dBm / 600Ω Unbalanced -15dBm / 10KΩ |
| 아웃풋 타입 | Balanced XLR, Unbalanced 1/4" |
| 안테나 타입 | 로드 (Rod) 타입 |
| 사용 전원 | DC 12V 1A 어댑터 |
| 크기(WxDxH) | 483 x 180 x 45 mm (1U Rack Size) |
| 무게 | 2.2kg |
| 호환 무선마이크 | GX-2H 핸드마이크 송신기 GX-2B 바디팩 마이크 송신기 |

GX-2R

G2B 23506872

1채널 포터블타입 다이버시티 별개의 수신기



최적의 품질 안정도를 가지고 있는 보급형 Single Channel Tone Detect Diversity Wireless Receiver

GX-2R Specifications

| | |
|-------------|--|
| 주파수 대역 | 217MHz ~ 220MHz (VHF) |
| 주파수 응답 대역 | 50Hz~16KHz |
| 발진방식 | Crystal |
| 채널수 | 1채널 |
| 신호대잡음비(S/N) | 100dB 이상 |
| 출력 레벨 | Balanced -15dBm / 600Ω Unbalanced -15dBm / 10KΩ |
| 아웃풋 타입 | Balanced XLR, Unbalanced 1/4" |
| 안테나 타입 | 로드 (Rod) 타입 |
| 사용 전원 | DC12V 300mA 어댑터 |
| 크기(WxDxH) | 210 x 137 x 40 mm |
| 무게 | 600g |
| 호환 무선마이크 | GX-2H 핸드마이크 송신기 GX-2B 바디팩 마이크 송신기 |