최대 16개의 시스템으로 32개의 마이크를 별도의 강의실이나 교실에서 동시 사용 가능 Dual Channel Wireless System

PX-2200 충전 거치 겸용 2채널 Wireless System

900MHz 대의 완벽한 2개의 수신부가
A-32 채널, B-32 채널로 독립 내장되어
최대 16개의 시스템으로
32개의 무선마이크를 별도의 강의실이나
교실에서 동시에 사용할 수 있는
Dual Channel System입니다.



송신기 무선마이크 충전이 되는 일체형 제품으로 마이크 보관이 용이하고 언제 어디서나 사용이 가능합니다.



채널 표시와 그룹 표시가 LED 디스플레이로 되어 있어 멀리서도 육안으로 쉽게 인지할수 있으며, 채널 및 그룹 변경은 단순하게 UP/DOWN 만으로 손쉽게 변경할 수 있습니다.

PX-2200 시리즈 무선 마이크 시스템

PX-2200RH

PX-2200RBL

PX-2200RHBL

PX-2200RBH

PX-2200RHBH

PX-2200RBLBH

	PX-2200R	PX-3H	PX-3B
주파수 대역	925MHz ~ 937.5MHz (UHF)		
발진방식	PLL Synthesized		
채널수	32채널 (1그룹:16채널, 2그룹:16채널)		
주파수 응답 대역	50Hz~17KHz		
톤 주파수		Dual tone code 방식 <특허>	
출력 레벨	Unbalanced -11dBm / 10KΩ	-	-
아웃풋 타입	Unbalanced 1/4"	-	-
RF 출력	-	10mW	10mW
사용 전원	DC 12V 1.5A SMPS 어댑터	3V(1.5V AA size Alkaline x 2EA)	3V(1.5V AA size Alkaline x 2EA)
건전지 사용시간	-	1.5V AA 건전지 (Alkaline 건전지 사용시 10시간) 1.2V AA 충전건전지 (Ni-MH 2300mA 사용시 10시간)	1.5V AA 건전지 (Alkaline 건전지 사용시 10시간) 1.2V AA 충전건전지 (Ni-MH 2300mA 사용시 10시간)
수신기 충전시 시간	4~6 시간	-	-
크기(WxDxH)	190 x 110 x 100 mm	50(2R) x 248(L)mm	66 x 22.7 x 100mm
무게	850g	227g (Battery 제외)	90g (Battery 제외)