



AD-960D 제품사양

수신 주파수	925 ~ 937.5MHz
수신기	Diversity 4 Set 연결가능 / Mono 8 Set 연결가능
안테나 이득 (Gain)	0 dB ± 2 dB
입/출력 임피던스	50Ω
출력 전압	DC 9V (안테나 부스트 용) DC 12V (무선마이크 수신기용) X 4대
링크출력	BNC 타입 x 2EA
안테나 입력	BNC 타입 x 2EA
안테나 출력	BNC 타입 x 8EA
사용 전원	DC 12V / 4.16A
크기 (WxDxH)	483 x 180 x 45 mm (1U Rack Size)
무게	2.10Kg
호환기종	UX-7 Series 수신기, UX-4 Series 수신기, PX-3 Series 수신기, UA-9300, UA-9500, UA-9600, AB-901

