



EA-9500 제품 사양

수신 주파수	460MHz ~ 1000MHz
안테나 이득	7dB
Effective Working Angle	100°
전원	DC 8~12V (수신기의 ANTENNA IN 으로부터 공급됨)
Booster Gain	9dB ± 3dB
임피던스	50 ohms
감쇠	0dB, -6dB, -12dB
수신기, 안테나 연결커넥터	BNC Socket
크기	260 x 250 x 28.4 mm
무게	290g
호환기종	EX-220, EX-200, EAT-200 EX-110, EX-100, EA-460D

